VMS 取り扱い説明書

1.	ダウンロードとインストールP2
2.	アプリケーションセットアップP3
3.	サイト登録P4
4.	ライブ映像閲覧方法P5
5.	過去映像閲覧方法P6
6.	ダウンロードした映像の再生P8

1.ダウンロードとインストール



アドレスバーに<u>http://www.c-first.co.jp/eVMS.zip</u>

と入力し、VMS をダウンロードして下さい。



保存先を分かりやすい場所(デスクトップ等)に保存して下 さい。



保存場所から右クリック→全て展開等で解凍し、

解凍先フォルダの中にある setup.exe を実行して下さい。

VMS のセットアップ 設定言語の選択 インストールで使用する言語を次の中か	ら選択して下さい	•	<u></u>	×
イタリア語 スペイン語 ポーランド語 ロシア語 英語 英語 日本語				
InstallShield		戻る(B) 【	沐へ(N)>)	 ม

設定言語の選択で日本語を選び、「次へ」をクリック

VMS Setup		×
	VMS セットアップ・ヘようこそ このフログラムは、VMSをコンピュータにインストールします。このセットアップ フログラムを実行する前に、すべてのWindowsフログラムを終了する ことを推奨します。	
	< 戻る(B) (次へ (N)) キャンセル	

「次へ」をクリック

/MS Setup		×
Install Options		24
Select from the install options below.		
☐ Install K-Lite Codec Pack		
istallShield		
	< 戻る(B) (次へ	(N)>>===================================

コーデックパックのインストールの有無 ※バックアップを取る際に AVI 形式で行う場合は パソコンに H.264 コーデックが入っていないと 映像が再生されません AVI 形式で保存しない場合は必要ありません

任意で選択し「次へ」をクリック。



インストール先のフォルダを指定します。 フォルダに指定がなければ次へ。



完了をクリックします。 これでインストールは完了です。 2. アプリケーションセットアップ



VMS

デスクトップにある VMS のアイコンをダブルクリック。

🙋 User Login			×
8 1	User Name Password	Administrator	
	2	Skip user login	
Fullscreen Vid	eo Mode	ЗСОК	Cancel

ログイン画面が出てきますので、Password を入力します。 Password の初期値は 1111111 です。

入力後 Skip user login にチェックを入れて OK を

クリックします。

※チェックを入れることで次回起動時にログイン作業が 省略できます。



VMS の画面が開きましたら左上のメニューから、 System(S)→AppSetup の順にクリックして下さい。

pp Setup		
		1
Connect Callback Auto Lock	Live Record	Execution
Storage OSD Border Line Displa	/ Langua	ge Backu
-		
-Save as		
C:¥Temp¥Image¥		
Record file		
C:¥Temp¥Video¥		
Firmware File Path		
C:¥Temp¥Firmware¥		
Jerrenprinninger		
[OK	Cancel
	UK	Cancer
ロー 両方が明ちまものが		
Setup 画面が開きますので、		
Setup 画面が開きますので、		
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。		
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 		
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock	Live Record	Execution
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 <pre></pre>	Live Record	Execution
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa	Live Record	Execution Backuj
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa	Live Record	Execution Backup
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa	Live Record	execution Backuj
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa	Live Record	Execution Backuj
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa .anguage Setting	Live Record	Execution Backuj
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa .anguage Setting	Live Record y Langua	Execution Backu
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa .anguage Setting	Live Record 7 Langua	92 Backu
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting	Live Record	Execution Backuj
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting	Live Record	Execution Backup
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa .anguage Setting English English English English 正式になら Polski 繁體中文 Pycokuň French Ling	Live Record	Execution Backu
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa .anguage Setting English ミーン English ミーン Turkce Polski 繁體中文 Pycckuň French Wan Espanol	Live Record y Langua	ge Backu
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting English まこくは 日本語 Tutionの Türkce Polski 繁體中文 Pycckuň French 'Lma Espanol	Live Record	9 Execution 9 Backu
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting	Live Record	Execution Backuj
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting English マ English マ English マ English マ French Turkce Polski 繁健中文 Pycckuň French Lwm Espanol	Live Record	Execution Backup
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting	Live Record	Execution Backup
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting	Live Record	Execution Backup
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting	Live Record 7 Langua	Execution Backu
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting	Live Record	Execution Backu
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 App Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa Language Setting English 「 English 「 English 「 English 「 English 」 French Türkce Polski 繁體中文 Pycckuit French Uma Espanol	Live Record	Execution Backup
Setup 画面が開きますので、 guage のタブをクリック。 upp Setup Connect Callback Auto Lock Storage OSD Border Line Displa .anguage Setting English ここでの 日本語 Turkce Polski 繁體中文 Pycckuň French Uma Espanol	Live Record	Execution Backup

3. サイト登録

WHS 1.0.0.220 (250)		- D X
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		
新聞(2)- ユーザー後期 1-ボー後期		7x77x544-3
	2 VMS 1.0.0.230 (230)	
	システム(S) ピュー(S) (全主(D)へルブ(H) () () () () () () () () () () () () () (
	10.121 111 111 111 111 111 111 111 111 111	
27-17-2-18-1-1 2-17-2-1 2回 Connection 重 9-11 回 1-(175)		4 - Cyl 7 - Gyl 7 - Can Harrow 6 8)
a b j - i Posti d b Q zee Q G heat (p t heat - g zer (2 ● 25 ● 26 meter ○ 29 ─ 19 × ▲ An 2re ▲	
🔍 enz 🚖 VL-4000 🕼 77.500.00 🖾 10-3002 4	9 5-10.2.] ∰ 8508.]	
Web2WindowsEN(II)	💿 🤤 🖻 🖨 🥙 📨 🕸 🧾 🗾	^ 12 4∎ 🗟 0 🕺 🕅 2016/06/27

再起動した後

左上メニューの設定→サイトマネージャーの順に クリック。

	L	Lawar	Line I
DVR名	IP //ドレス	訳明	<u> カメラ </u>

サイトマネージャーが開きますので、下の Add/Edit をクリック。



サイトリストが開きますので、追加ボタンをクリック。

トイト追加	>
Iイリアス名	
「二〇」	
接続情報	
IP アドレス	
クライアントポート	
カメラ数 16 🗨	
ユーザー名	
パスワード	
確認	
検索	閉じる

サイト情報を入力して下さい。

エイリアス名:DVR を区別する為に入力して下さい。

説明:サイトの説明。省略可能です。

IP アドレス:遠隔地アドレス

(例:xxxxxxx.powerddns.com)

クライアントポート:初期値 50100

ユーザー名:初期値 admin

パスワード:設定値

確認:パスワードと同じ

以上を入力し、「閉じる」の左側の何も書かれていない ボタンをクリックして下さい。

Edit Site List とサイトマネージャーを閉じて登録完了で す。

4. ライブ映像閲覧方法



登録後に左側に登録エイリアス名が出てくるので 右の分割画面にドラッグアンドドロップ もしくはエイリアス名を右クリックして ビデオ開始をクリック。



上部のアイコンで画面の分割が出来ます。

…最高 144 台のカメラを同時に見ることができます。 ※パソコンの性能や、ネットワーク環境に依存します。



閲覧を終了する時は、エイリアス名を右クリックして ビデオ停止をクリック。

5. 過去映像閲覧方法



再生アイコンをクリック。



Play Back Player が開きますので、「…」をクリック。



DVR を選択して OK をクリックします。



画面左のカレンダー検索から

- ① :月
- ② :日
- ③ :時間

を選び、④開始をクリックして下さい。



再生が始まります。



5. 録画映像の保存方法

レコーダーに録画されているデータを遠隔で保存する事 が可能です。



Play Back Player でサイトを開いた状態で、左側の開始枠 下部のダウンロードをクリックして下さい。

ダウンロード	- D
①開始日時	③チャンネル
2016-07-25 - 11:00:57	
	▼ チャンネルマ チャンネルマ チャンネルマ チャンネルマ
2 終了日時	
2016-07-25 11:10:57	
ファイルダウンロード情報	
④ ダウンロードフォルダーバ	ス C:¥Temp¥Video¥
(5) Folder Nar	ne 「マニュアル
	RMSフォーマット
HDDの空き容	■ 335 GB
ダウンロードサイ	ズ 0 KB Check
Set Passwo	rd 🔽
- ダウンロード経過	
	0 KB / 0 KB
1.	
	⑥ (開始) キャンセル

ダウンロードメニューが開きますので、

- ① 開始日時:保存したい映像の開始日時
- ② 終了日時:保存したい映像の終了日時
- ③ チャンネル:保存したいチャンネル
- ④ ダウンロードフォルダパス:映像を保存する場所(指定 がある場合は指定して下さい。デスクトップ等が分か りやすいです。)
- ⑤ Folder Name: ファイルを保存するフォルダ名を変更 する事が出来ます。(指定が無ければ数字+サイト名で す。)
- ⑥ 開始ボタンをクリックすると、ダウンロードがはじまります。

※ダウンロード時間はネットワーク環境や、ダウンロード サイズによって変更しますので、できる限り保存する時間 を短くし、チャンネル数を減らす等、ダウンロードサイズ を小さくする事で、ダウンロード時間を短くできます。

6. ダウンロードした映像の再生



VMS 上部の

バックアッププレイヤーアイコンをクリックし、バックア ッププレイヤーを起動します。



バックアッププレイヤー起動後、左上の「ファイルを開く」 アイコンをクリックして下さい。



7. で保存したフォルダを参照し開いて下さい。

理 * 新しいフォル	Å-			IEE 💌	
PC	^ 名前 ^	更新日時	種類	サイズ	
🕹 ダウンロード	🛗 Ch01_CH 01	2016/07/19 19:54	RMS ファイル	3,470,613 KB	
🔜 デスクトップ					
🗎 ドキュメント					
■ ピクチャ					
📰 ビデオ					
🎝 ミュージック					
🏪 Windows (C:)					
DVD RW ドライブ (
🕳 ボリューム (E:)					
🎐 ネットワーク					
▲ ホールグループ					
an Line y					
	*				

チャンネル毎のファイルが表示されますので、選択して下 部の開くボタンをクリックすると再生が始まります。



基本的な操作は Play Back Player と同じです。